



YZW-D1000

筒径 1000 mm · 安装配置 1

带宽 BB=1000 mm；配用电机 Y160 Y180；原表配置行 21

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	1000	mm	BB	1000	mm
A	1500	mm	L	1150	mm
L1	≤ 1268	mm	L2	按电机	
H	140	mm	M	145	mm
N	80	mm	P	400	mm
Q	330	mm	dS	27	mm
h	35	mm	电机	Y160 Y180	机座代号
末栏 L2	200	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D1000

筒径 1000 mm · 安装配置 2

带宽 BB=1200 mm；配用电机 Y200；原表配置行 22

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	1000	mm	BB	1200	mm
A	1750	mm	L	1400	mm
L1	≤ 1514	mm	L2	按电机	
H	160	mm	M	160	mm
N	90	mm	P	440	mm
Q	360	mm	dS	34	mm
h	50	mm	电机	Y200	机座代号
末栏 L2	210	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D1000

筒径 1000 mm · 安装配置 3

带宽 BB=1400 mm；配用电机 Y225；原表配置行 23

安装及外形参数

各项单位分别列出；“-”为原表未列。

符号	原表值	单位	符号	原表值	单位
D	1000	mm	BB	1400	mm
A	2000	mm	L	1600	mm
L1	≤ 1720	mm	L2	按电机	
H	160	mm	M	160	mm
N	90	mm	P	440	mm
Q	360	mm	dS	34	mm
h	50	mm	电机	Y225	机座代号
末栏 L2	240	mm			

尺寸说明

本册D为滚筒直径、B/BB为输送带宽度、L为筒面相关长度。索引名称不能代替完整订货编码。所有尺寸属于原表所示结构；同直径不代表所有长度、功率和电机接口相同。YZW为摆线针轮外装式电动滚筒。L2“按电机”与表尾L2分开保留；表尾L2与图示L3存在标注差异，需核对，不据此作为电机总长。



YZW-D1000

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表 · 1

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
15	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1225
15	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1290
15	1400	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1355
18.5	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1285
18.5	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1350
18.5	1400	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1410
22	1000	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1390
22	1200	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1470

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D1000

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表·2

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
22	1400	1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1535
30	1000	1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1560
30	1200	1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1630
30	1400	1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15	1700
37	1000	2.5 / 3.15 / 4	1670
37	1200	2.5 / 3.15 / 4	1745
37	1400	2.5 / 3.15 / 4	1820
45	1200	2.5 / 3.15 / 4	2410

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D1000

功率、带宽与常用带速组合

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号

参数表·3

功率：kW；带宽：mm；原表列出的带速：m/s；重量：kg

功率	带宽	原表列出的带速	重量
45	1400	2.5 / 3.15 / 4	2490

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。

重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。



YZW-D1000

配置确认与交付

YZW

本册使用范围

按筒径分册的功率、带宽、带速与条件安装尺寸；不是单一完整订货型号。资料参数用于初步匹配；御诺立基确认后锁定最终型号与交付图纸。

需要同时确认

所选功率与带速组合；输送带宽度与滚筒面长；安装接口与支座方向；电压、频率、防护及使用工况；包胶及逆止要求。

版本和适用条件

常用配置以原表标记为准；功率、带宽、带速必须在同一行匹配。重量为原表该配置行数值；配用电机或结构变化后须重新核对。

需求提交

请提供现场铭牌、原机安装照片及尺寸，按本册同一行记录功率、转速/带速和安装配置，并一并说明数量及用途。